

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro P1102



Profiter d'une impression abordable, partagée, sans fil HP LaserJet de pratiquement partout à la maison ou au bureau avec HP ePrint³ et l'Impression directe sans fil^{2,4} et AirPrint^{TM,5}. Les fonctions d'économie d'énergie intégrées aident à économiser de l'argent et des ressources.



Imprimante HP LaserJet Pro P1102



Imprimante HP LaserJet Pro P1102w

Rester productifs avec l'impression sans fil abordable² et une mobilité impressionnante.

- Mettez l'imprimante en réseau sans câbles supplémentaires et accédez-y depuis n'importe où à votre domicile ou au bureau à l'aide de la mise en réseau sans fil 802.11b/g/n.¹
- Imprimer de presque partout et rester productif en déplacement avec HP ePrint³.
- Envoyer des fichiers d'un smartphone sans fil ou d'autres appareils Internet directement à votre imprimante à l'aide de HP Wifi Direct ePrint^{2,4}.
- Imprimer sans fil depuis votre iPad®, iPhone® et iPod touch® équipé d'AirPrint^{TM,5}.

Faites l'expérience d'une impression fiable et mobile avec HP LaserJet.

- Installez votre imprimante rapidement - aucun CD requis avec HP Smart Install.⁶
- Imprimez immédiatement après l'installation grâce à un panneau de configuration intuitif, facile à utiliser, muni de voyants LED.
- Imprimer des documents à une vitesse maximum de 18 ppmA4 et obtenir le première page en seulement 8,5 secondes depuis le mode Economie énergie (Arrêt automatique), avec technologie instantanée.
- Imprimer sur une variété de supports tels que du papier cartonné, des transparents, des étiquettes et des enveloppes, avec le bac de papier de 150 feuilles et la fente d'alimentation prioritaire 10 feuilles⁷.

Réduire votre impact sur l'environnement avec l'une des imprimantes les plus économes en énergie¹ de la planète.

- Économiser encore plus grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off⁸ qui détecte votre activité d'impression, avec mise sous tension et hors tension automatiquement.
- Réduire le gaspillage du papier en imprimant uniquement le contenu que vous souhaitez, grâce à HP Smart Printing⁹. HP Smart Print fournit des pages Web plus utilisables par l'impression de pages Web sans bords coupés et pages vierges.
- Gagnez de la place grâce à une imprimante ultracompacte au design industriel élégant.
- HP vous aide à réduire votre impact sur l'environnement avec moins d'emballages et avec le recyclage gratuit des cartouches auprès des HP Planet Partners¹⁰.

Créer des impressions économiques de qualité professionnelle.

- Obtenez une meilleure qualité d'impression avec HP FastRes 1200¹¹ qui génère des fichiers d'impression plus petits, du texte net, des tonalités uniformes et des graphiques d'entreprise clairs.
- Valider votre achat de cartouche car les cartouches HP d'origine garantissent des performances et une fiabilité accrues. Télécharger le logiciel d'authentification des cartouches HP pour éviter l'utilisation accidentelle de cartouches contrefaites.
- Lorsqu'il est temps de remplacer une cartouche de toner, acheter des cartouches HP d'origine en quelques clics avec HP SureSupply¹².



Wireless



Auto On/Off
Technology



HP Smart Install

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression	Jusqu'à 18 ppm Noir ISO (A4) Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. sortie de la première page: Vitesse : 8,5 s (en mode Auto-Off) noir (A4)
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec HP FastRes 1200) Noir
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 5 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 250 à 1500
Technologie d'impression	Laser
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4 mm; Bas: 4 mm; Gauche: 4 mm; Droite: 4 mm
Langages d'impression	Host-based printing
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, HP Wifi Direct
Détecteur de papier automatique	Non
Vitesse du processeur	266 MHz
Ecran	Aucun
Sans fil	CE651A : En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel; CE658A : Oui, WiFi 802.11b/g
Prêt pour le réseau	CE651A : En option; CE658A : Standard (WiFi 802.11b/g intégré)
Compatibilité des cartes mémoire	Aucun
Disque dur	Aucun
Types de supports	Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, cartes postales
Formats de support	Pris en charge A4 ; A5 ; A6 ; B5 ; cartes postales ; enveloppes (C5, DL, B5)
Gestion des supports	Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 150 feuilles; Jusqu'à 15 Enveloppes capacité de sortie: Jusqu'à 100 feuilles, Jusqu'à 15 enveloppes Maximum: Jusqu'à 100 feuilles Impression recto verso: Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Grammage	60 à 163 g/m²
Gestion du papier	Sortie: Bac de sortie 100 feuilles
Administration de l'imprimante	État et alertes HP ; Suivi d'utilisation HP (installation CD uniquement)
Impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8, Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) ; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 ; Linux (voir hplip.net pour l'intensité) ;
Configuration minimale requise	Windows: Windows 8, Windows 7 (32 bits/64 bits) : 1 Go de RAM ; Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP, Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2003: 512 Mo de RAM ; tous systèmes : 350 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM, port USB Mac: Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 ; 256 Mo de RAM ; 150 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Lecteur de CD-ROM ; port USB

Contenu de l'emballage	CE651A : Imprimante HP LaserJet Pro P1102 ; cartouche d'impression noire de démarrage HP LaserJet (rendement moyen de la cartouche : 700 pages standard, valeur déclarée conforme à la norme ISO/IEC 19752) ; cordon d'alimentation ; CD contenant le logiciel d'impression et la documentation ; Guide de démarrage, dépliant d'assistance, dépliant d'installation intelligente ; CE658A : Imprimante HP LaserJet Pro P1102w ; mise en réseau sans fil 802.11b/g 8 Mo de mémoire ; Logement d'alimentation prioritaire 10 feuilles; cartouche d'impression noire de démarrage HP LaserJet (rendement moyen de la cartouche : 700 pages standard, valeur déclarée conforme à la norme ISO/IEC 19752) ; cordon d'alimentation ; CD contenant le logiciel d'impression et la documentation ; Guide de démarrage, dépliant d'assistance, dépliant d'installation intelligente ; Câble d'installation USB (1 m)
Consommables	CE285A HP 85A toner LaserJet noir authentique 1 600 pages CHP110 Papier de bureau HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations : http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	349 x 238 x 196 mm; Maximum 349 x 410 x 228 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	400 x 250 x 298 mm
Poids de l'imprimante	5,3 kg;
Poids du carton/paquet	6,35 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5 °C, Humidité: 30 à 70% HR
Stockage	Température: -20 à 40 °C, Humidité: 10 à 90% HR
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,4 dB(A); Pression acoustique émise: 51 dB (A) Notice relative à la puissance acoustique: Valeurs mesurées conformément à ISO 7779 et annoncées conformément à ISO 9296; valeurs sujettes à modification. Des informations actualisées sont disponibles sur le site http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory . Configuration testée : Impression recto LJ P1102 sur papier A4. Notice relative à la puissance acoustique: Valeurs mesurées conformément à ISO 7779 et annoncées conformément à ISO 9296; valeurs sujettes à modification. Des informations actualisées sont disponibles sur le site http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory . Configuration testée : Impression recto LJ P1102w sur papier A4.
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 6 A Consommation électrique: 360 watts (actif), 1,4 watts (prêt), 0,9 watt (arrêt automatique), 0,6 watt (arrêt manuel) Consommation d'électricité type : 0,505 kWh/semaine Type d'alimentation électrique: Interne
Certifications	CISPR 22 : 2005+A1/EN 55022 : 2006+A1-Classe B, EN 61000-3-2 : 2006+A1+A2 (émissions harmoniques, classe A), EN 61000-3-3 : 2008 (émissions de papillement), EN 55024 : Normes d'immunité 1998+A1+A2, compatible avec : EN 61000-4-2 : 1995 (immunité ESD, critère de performance B), EN 61000-4-3 : 1996 (immunité rayonnée, critère de performance A), EN 61000-4-4 : 1995 (immunité EFT, critère de performance B), EN 61000-4-5 : 1995 (immunité de surtension, critère de performance B), EN 61000-4-6 : 1996 (immunité transmise par conduction, critère de performance A), EN 61000-4-11 : 1994 (fluctuations de tension, critères de performance B et C) Certifié ENERGY STAR: Oui
Pays d'origine	Pays d'origine : Vietnam
Garantie	Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
Services et assistance	UG206E - HP Care Pack de 3 ans avec remplacement standard des imprimantes LaserJet (disponible dans toute l'Europe, le Moyen-Orient et en Afrique) UG086E - HP Care Pack de 3 ans avec remplacement le lendemain des imprimantes LaserJet (disponible en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Grèce, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie).

Notes de bas de page

¹ Consommation d'énergie basée sur les calculs de TEC de la concurrence disponibles sur www.energystar.gov, www.eu-energystar.org et les fiches techniques publiées par les fabricants en janvier 2012 pour les imprimantes laser monochromes et couleur à fonction unique. La configuration individuelle du produit et son utilisation influencent la consommation.; ² Impression sans fil uniquement disponible sur les P1102w. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès.; ³ Nécessite une connexion Internet de l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique compatible Internet et la messagerie électronique. Exige la création du compte des services Web HP. Durées d'impression variables. Voir la liste des types de documents et d'images pris en charge sur la page www.hp.com/go/eprintcenter. Pour des solutions supplémentaires, reportez-vous à la page www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; ⁴ Le périphérique mobile doit être compatible sans fil. L'imprimante doit être compatible HP ePrint. La fonctionnalité peut nécessiter un pilote ou des applications à télécharger sur <http://www.hp.com/go/eprintcenter>. HP Wifi Direct ePrint et la connectivité sans fil intégrée sont uniquement disponibles sur le HP LaserJet Pro. P1102w.; ⁵ Prend en charge les périphériques iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS et iPod touch 3ème et 4ème génération) qui prennent en charge le traitement multitâche. Les périphériques iOS 4.2 nécessitent une connexion réseau sans fil 802.11, Imprimante AirPrint peut être connectée sans fil ou via Ethernet. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.; ⁶ HP Smart Install fonctionne avec Windows® uniquement - pour les connexions USB et réseau.; ⁷ bac d'alimentation prioritaire 10 feuilles uniquement disponible sur les P1102w.; ⁸ Les fonctions HP Auto-On et Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.; ⁹ Prend en charge Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 et 9.0, ainsi que les versions de Firefox 3.5 à 5.0.1.; ¹⁰ La disponibilité du programme varie. La récupération et le recyclage des cartouches d'impression HP sont actuellement disponibles dans plus de 50 pays et régions à travers le monde dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, ou pour demander des enveloppes de retour ou des cartons de ramassage en vrac : <http://www.hp.com/recycle>.; ¹¹ HP FastRes 1200 offre une qualité d'impression optimale pour ce périphérique. Choisissez HP FastRes 600 pour une impression rapide.; ¹² Les fonctions et la disponibilité du programme dépendent du pays. Pour en savoir plus, voir www.hp.com/learn/suresupply.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

