



Gamme Imprimantes multifonctions HP LaserJet Pro M127

La solution idéale pour les entreprises qui ont besoin d'une imprimante multifonction abordable pour imprimer, copier, numériser et télécopier des documents commerciaux de qualité professionnelle. Imprimez depuis pratiquement n'importe où en utilisant un smartphone, une tablette et un ordinateur¹. Ethernet vous permet de partager cette imprimante multifonctions sur un réseau.



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fw



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fn

Gérez facilement les éléments essentiels avec un MFP économique et en réseau.

- Gérez facilement votre imprimante multifonction à partir de l'écran tactile de couleur de 7,6 cm (3 pouces)². Utilisez le panneau de commande intuitif et simple pour configurer facilement des projets et commencer à imprimer immédiatement.
- Imprimez des projets rapidement - imprimez jusqu'à 20 ppm avec sortie de la première page en 9,5 secondes seulement grâce à la technologie HP instantanée. Utilisez le chargeur automatique de documents de 35 feuilles pour tirer le meilleur parti de votre temps.
- Copiez facilement les deux faces d'une carte d'identité recto verso ou tout autre petit document au recto d'une seule page.
- Gérez le rythme des affaires avec une imprimante multifonctions capable d'imprimer, de copier, de télécopier et de numériser.

Imprimez selon vos besoins : à partir de votre smartphone, de votre tablette et de votre PC^{1,3}.

- Étendez vos possibilités d'impression. Configurez, imprimez et partagez facilement grâce à la connectivité Ethernet et sans fil¹.
- Connectez-vous à votre imprimante sans fil en un clin de œil à l'aide de la fonction impression directe sans fil^{2,4}.
- Imprimez depuis des périphériques portables avec une capacité d'impression intégrée ou l'application et le logiciel HP ePrint¹.
- Imprimez pratiquement n'importe où avec AirPrint™⁵.

Commencez sans tarder : cette imprimante rapide offre une grande facilité d'utilisation et des économies d'énergie.

- Installez-la facilement. Configurez et démarrez rapidement avec HP Smart Install – pas de CD requis.⁵ Commencez à imprimer immédiatement.
- Passez moins de temps sur votre imprimante multifonctions et davantage de temps avec vos clients. Imprimez, copiez et numérisez à des vitesses élevées qui suivent le rythme de l'entreprise.
- Économisez l'énergie grâce à la technologie Instant-on et à la technologie HP Auto-On/Auto-Off⁶.

¹ L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectées via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel peuvent également être requis. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès sur la disponibilité de ce type de connexion et la couverture dans votre zone. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting. ² Disponible sur le MFP HP LaserJet Pro M127fw uniquement. ³ Prend en charge OS X Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieure : iPad®, (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc. ⁴ Une application ou un pilote est peut-être nécessaire pour utiliser HP Wireless Direct. Pour plus d'informations, voir hpconnected.com. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. ⁵ HP Smart Install n'est compatible qu'avec Microsoft Windows. ⁶ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. La technologie Instant-on basée sur la comparaison avec des produits utilisant la fusion traditionnelle.





Gamme Imprimantes multifonctions HP LaserJet Pro M127

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions	Impression, copie, scan, fax
Technologie d'impression	Laser
Langages d'imprimante standard	PCLm/PCLmS
Vitesse d'impression	A4 noir : Jusqu'à 20 ppm; Première page imprimée en noir : Vitesse : 9,5 s
Options d'impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp;
Résolution de la technologie d'impression	FastRes 600 ; FastRes 1200
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	M127fn : Installation intelligente, HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, serveur Web intégré; M127fw : Installation intelligente, HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, serveur Web intégré;
Taux d'utilisation	Une fois par mois, A4 : Jusqu'à 8000 pages
Volume de pages mensuel recommandé	250 à 2000
Capacité du chargeur automatique de documents	En standard, 35 feuilles
Grammage du support pris en charge, ADF (Chargeur automatique de documents)	60 à 90 g/m²
Vitesse de copie	Noir (A4) : Jusqu'à 20 cpm
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques) : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Nombre maximal d'exemplaires	Jusqu'à 99 copies
Plage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Jusqu'à 99 copies multiples ; Réduction/agrandissement de 25 à 400 % ; Contraste (plus clair/plus foncé) ; Résolution (qualité de copie) ; copie ID
Type de scanner	A plat, chargeur automatique Numerisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso : Non
Vitesse de numérisation (A4)	Jusqu'à 7 ppm (monochrome), jusqu'à 5 ppm (couleur)
Numerisation couleur	Oui
Résolution de numérisation	Optimisé : Jusqu'à 1200 ppp; Matériel : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optique : Jusqu'à 1200 ppp
Niveaux de gris / Profondeur	256; 24 bits
Format du fichier de numérisation	Le logiciel de numérisation Windows prend en charge les formats de fichier suivants : JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Le logiciel de numérisation Mac prend en charge les formats de fichier suivants : TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF recherachable, RTF, TXT
Modes de numérisation	Numerisation via l'application de numérisation HP Laser Jet ou des logiciels compatibles TWAIN ou WIA
Version Twain	Version 1,9
Technologie de numérisation	Capteur d'image par contact (CIS)
Format de numérisation maximal	À plat : 216 x 297 mm
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numerisation vers e-mail via logiciel HP ; numérisation vers application via logiciel HP ; numérisation vers fichier via logiciel HP
Vitesse de télécopie	Jusqu'à 33.6 kbps
Résolution de télécopie	Noir et blanc en mode optimisé : Jusqu'à 300 x 300 ppp; Noir et blanc en mode standard : 203 x 98 ppp
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie (A4) : Jusqu'à 500 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge : Oui; Rappel automatique : Oui; Envoi différé de télécopie : Oui; Détection de sonneries distinctives prise en charge : Oui; Transfert de télécopie pris en charge : Oui; Liste de distribution de télécopie prise en charge : Oui; Mode de téléphone/télécopie pris en charge : Oui; Rejet des télécopies indésirables pris en charge : Oui; Nombre maximum de numéros abrégés : Jusqu'à 100 numéros; Interface PC prise en charge : Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge : Oui; Combiné téléphonique pris en charge : Non
Connectivité standard	M127fn : Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 10/100Base-T intégré; M127fw : Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré ; Sans fil 802.11b/g/n;
Fonctions réseau	Réseau 10/100 Base-T TCP/IP intégré :
Protocoles réseau pris en charge	Via solution de mise en réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6 ; impression : LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement) ; découverte : SLP, Bonjour, découverte Services Web ; configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6) ; gestion : SNMPv1, HTTP ; HP ePrint ;
Fonctionnalités sans fil	M127fn : Non; M127fw : Oui, WiFi 802.11b/g/n intégré;
Fonctionnalité d'impression mobile	M127fn : HP ePrint, Apple AirPrint™, applis. mobiles; M127fw : HP ePrint, impression directe sans fil, Apple AirPrint™, applis mobiles;
Panneau de commande	M127fn : LCD 2 lignes ; Boutons : Up (Flèche haut), Down (Flèche bas), OK, Cancel (Annuler), Back (Retour), Setup (Configuration), Nombre de copies, Dark/Light (Foncé/Clair), Copie monochrome, Menu copie, ePrint, Start Fax (Démarrage télécopie), Fax Setup (Configuration télécopie), Touche numérique 0- 9, *, @, #, *, alimentation) ; 3 voyants LED (Attention, Prêt, Alimentation); M127fw : Écran graphique couleur de 7,60 cm 960 x 240 pixels avec rétroéclairage ; boutons : Home (Accueil), Cancel (Annuler), Help (Aide), Right/Left Arrows (Flèches droite/gauche), Back (Retour) ; Voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil);
Capacité mémoire standard	128 Mo
Vitesse du processeur	600 MHz
Types de support pris en charge	Papier (ordinaire, LaserJet), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes postales
Formats de supports pris en charge	A4 ; A5 ; enveloppes (ISO, DL, C5, B5)
Formats spéciaux	76 x 127 à 216 x 356 mm
Grammages du support par chemin de papier	Bac 1 : 60 à 163 g/m²
Traitement de l'impression	Bac d'alimentation de 150 feuilles; Bac de sortie de 100 feuilles (face vers le bas); Options recto verso : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); Bacs d'alimentation d'enveloppes : Oui, 10 (bac 1); Bacs à papier standard : 1; Capacités d'entrée : Capacité maximale en entrée :Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes; Capacités en sortie : Capacité maximale en sortie: Jusqu'à 100 feuilles

Contenu de l'emballage	CZ181A : Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fn ; Cartouche échantillon préinstallée noire HP LaserJet (~700 pages) ; Guide d'installation, guide de mise en route, dépliant d'assistance, guide de garantie ; Documentation et logiciel d'impression sur CD ; cordon d'alimentation ; cordon téléphonique CZ183A : Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fw ; Cartouche échantillon préinstallée noire HP LaserJet (~700 pages) ; Guide d'installation, guide de mise en route, dépliant d'assistance, guide de garantie ; Documentation et logiciel d'impression sur CD ; cordon d'alimentation ; câble USB ; cordon téléphonique
Consommables	CF283A Cartouche authentique de toner noir HP LaserJet 83A
Systèmes d'exploitation supportés	Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows 8 (82 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou version ultérieure) ; Installations de pilote uniquement prises en charge sous : Windows 2012 ; Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x 64) (SP1), Windows Server 2008 (édition standard), Windows Server 2008 (édition entreprise), Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows XP (64 bits) (SP2 et version ultérieure) ; Mac OS X v10.6.8 ou supérieur ; Linux : Veuillez consulter l'assistance en ligne Linux : hplipopensource.com/hplip-web/install.html
Configuration minimale du système	PC : Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou version ultérieure) ; 200 Mo d'espace disque minimum requis disponible (CD et Web Package) ; 400 Mo d'espace disque minimum requis disponible (Box Spec pour Smart Install) ; 512 Mo de mémoire RAM installée ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; port USB ou réseau Mac : Mac OS X v10.6 ; Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core™ ; 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD-ROM ou connexion Internet ; port USB ou réseau
Gestion d'imprimante	HP Device Toolbox, alertes d'état (installation par défaut)
Gestion de la sécurité	M127fn : Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; modification de mot de passe communauté SNMPv1; M127fw : Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; 802.11 : WEP, WPA, WPA2 ; modification de mot de passe communauté SNMPv1;
Alimentation	Type d'alimentation : Module d'alimentation intégré Courant nominal en entrée : Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 12 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Numéro de consommation d'électricité typique : 0,633 kWh/semaine Description de la consommation électrique : 480 W (impression), 186 W (copie du chargeur automatique de documents), 4,5 W (prêt), 1,1 W (veille prolongée/arrêt automatique), 0,1 W (arrêt manuel). Consommation d'électricité type : 0,633 kWh/semaine. Technologie d'économie d'énergie : Technologie HP Auto-On/Auto-Off
Acoustique	Puissance acoustique émise : 6,0 B(A) Pression sonore émise : 49 dB (A)
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 17,5 à 25°C Température de fonctionnement recommandée : 17,5 à 25°C Température de stockage : De -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR Plage d'humidité à l'arrêt : 10 à 90% HR Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR
Certifications du produit	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B / ICES-003, version 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directive CEM 2004/108/CEE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays.; Certifications de sécurité : IEC 60950-1:2005 +A1 (International), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, Licence GS (Europe), EN 60825-1:2007 (Classe 1 Laser/LED Device), Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe), autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.; ENERGY STAR : Oui
Dimensions (L x P x H)	Dimensions du produit : M127fn : 420 x 365 x 309 mm; M127fw : 421 x 365 x 309 mm; Dimensions maximales du produit : 420 x 438 x 309 mm Dimensions du paquet : 597 x 332 x 408 mm
poids du produit	9,1 kg
Garantie	Garantie limitée d'un an. La garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales. Consultez hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.
Options de service et d'assistance	UH757E Care Pack HP 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet UH761E Care Pack HP 3 ans avec échange standard pour imprimantes LaserJet. (UH757E: Uniquement en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays Baltes, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse. UH761E : Tous les pays de la zone EMEA)

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : <http://www.hp.com>

Gamme Imprimantes multifonctions HP LaserJet Pro M127

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses. Tous les noms de produits et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Informations sujettes à modification sans préavis.

Publié dans la zone EMOA Janvier 2014 4AA5-0502FRE