

# Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426dw



Une vitesse impressionnante. Une sécurité renforcée.

Performances d'impression, de numérisation et de copie rapides dans un ensemble robuste de petit format. Cette imprimante multifonction accomplit vos principales tâches plus rapidement et protège efficacement contre les menaces.<sup>1</sup> Les toners conçus par HP avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages.<sup>2</sup>



## Points forts

- 38 ppm A4 (noir)
- Première page couleur imprimée depuis le mode veille/arrêt automatique en 8 secondes seulement
- Chargeur automatique de documents avec numérisation recto de 50 feuilles; Vitesse de numérisation maximale de 26 ipm
- Vitesse d'impression recto verso de pointe de 30 ipm
- Fonction HP Auto-On/Auto-Off pour une consommation d'énergie minimale
- Ecran tactile couleur 7,5 cm avec reconnaissance gestuelle et applications
- Numérisation vers e-mail, vers un dossier, vers le cloud, vers un périphérique USB
- LDAP, impression privée, impression par PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, certification Mopria, applications mobiles



## Effectuez rapidement plus de tâches. Protégez vos données.

- Numérisez des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.<sup>3</sup>
- Imprimez rapidement des documents de plusieurs pages grâce à la fonction d'impression recto verso plus rapide que celle des concurrents.<sup>1</sup>
- Récupérez vos documents immédiatement et sans attendre. Cette imprimante multifonction sort du mode veille et imprime plus rapidement que n'importe quelle imprimante de sa catégorie.<sup>1</sup>
- Contrôlez l'accès aux travaux d'impression et protégez votre imprimante avec des fonctions de sécurité comme l'authentification LDAP.

## Une gestion simple. Une impression efficace.

- Gérez facilement vos travaux d'impression directement sur l'imprimante multifonction d'un simple geste sur l'écran tactile de 7,6 cm (3 pouces).<sup>4</sup>
- Imprimez facilement des documents Microsoft® Word et PowerPoint®, désormais directement depuis votre clé USB.<sup>5</sup>
- Gérez facilement les périphériques et les paramètres à l'aide de HP Web Jetadmin et ses fonctions d'administration essentielles.<sup>6</sup>
- Imprimez plus en consommant moins qu'avec des solutions concurrentes grâce à des toners spécialement conçus par HP avec JetIntelligence.<sup>7</sup>

## Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.

- Imprimez plus de pages avec les toners noirs grande capacité conçus par HP avec JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Obtenez une qualité professionnelle à grande vitesse avec le toner noir de précision.
- Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie antifraude.
- Imprimez immédiatement grâce à des toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches grande capacité en option.


## Restez connecté grâce à des options d'impression mobile simples à utiliser

- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et de tablettes, ne nécessitant généralement aucune configuration ni application.<sup>8</sup>
- Profitez de l'impression directe sans fil au bureau (depuis des périphériques portables), sans accéder au réseau de l'entreprise.<sup>9</sup>
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil.<sup>10</sup>

## Présentation du produit

### Illustration : imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M426dw

1. Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
2. Scanner à plat : format papier jusqu'à 216 x 297 mm
3. Ecran tactile couleur intuitif 7,6 cm (inclinable)
4. Bac de sortie de 150 feuilles
5. Port USB d'accès aisé
6. Impression recto-verso automatique
7. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
8. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
9. Bouton marche/arrêt
10. Bouton d'ouverture sur la porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
11. Porte arrière (permet d'accéder au chemin d'impression)
12. Port d'interface USB pour le stockage des tâches et l'impression privée
13. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
14. Port réseau Ethernet
15. Processeur 1 200 MHz
16. Couvercle anti-poussière pour le bac 2 : se relève pour le chargement de papier au format A4



## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>CF226A</b> HP 26A toner LaserJet noir authentique 3 100 pages
	<b>CF226X</b> HP 26X toner LaserJet noir grande capacité authentique 9 000 pages
<b>accessoires</b>	<b>D9P29A</b> HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
<b>assistance et service technique</b>	<b>U8TQ9E</b> Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 3 ans
	<b>U8TR2E</b> Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Laser Jet M426, 3 ans
	<b>U8TR3E</b> Service HP avec retour pour imprimante multifonction LaserJet M426, 3 ans
	<b>U8TR4PE</b> Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 1 an de post-garantie
	<b>U8TR5PE</b> Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 1 an de post-garantie
	<b>U8TR6PE</b> Service HP avec retour pour imprimante multifonction LaserJet M426, 1 an de post-garantie

## Spécifications techniques

<b>Modèle</b>	<b>Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426dw</b>
<b>référence</b>	F6W13A
<b>Fonctions</b>	Impression, copie, numérisation
<b>Impression</b>	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm Noir (A4); Jusqu'à 30 ipm Recto verso noir (A4)
Première page imprimée en mode Prêt <sup>1</sup>	Vitesse : 5,6 secondes noir (A4, prêt)
Première page imprimée en mode Veille <sup>1</sup>	Vitesse : 8,0 s
Résolution d'impression	600 x 600 ppp, jusqu'à 4800 x 600 ppp améliorés Noir; HP FastRes 1 200, HP ProRes 1 200, 600 ppp
Technologie d'impression	Laser
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 5 mm; Bas: 5 mm; Gauche: 4 mm; Droite: 4 mm; Zone d'impression minimale: 215,9 x 355,6 mm
Langages d'impression	HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF directe (v1.7), URF, PCLm, PWG, Native Office
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression recto verso automatique; Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Impression directe sans fil; Certification Mopria; HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande à écran tactile intuitif 7,5 cm (3 pouces); Imprimez à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; HP JetAdvantage Private Print; Stockage des tâches en option avec l'impression par PIN (requiert l'achat d'un lecteur flash USB à part); Imprimez depuis le port USB; Technologie de cartouche JetIntelligence
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 80 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 750 à 4 000 (Impression); 750 à 4 000 (Numériser)
Impression recto verso	Automatique (standard)
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable
SureSupply pris en charge	Oui
<b>Vitesse du processeur</b>	1 200 MHz
<b>Connectivité</b>	
Standard	1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port sans fil 802.11b/g/n; Port USB Easy-access
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct 9100 port TCP-IP, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, téléchargement FTP FW
<b>Prêt pour le réseau</b>	Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi) (fonctionne comme un point d'accès avec Wi-Fi Direct et comme un algorithme de l'arbre maximal (STA))
<b>disques durs</b>	Non
<b>Mémoire</b>	Standard: 256 Mo; maximum: 256 Mo
<b>Copier</b>	
Paramètres de copie	Plus clair/plus foncé; Copie ID; Optimiser; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: 600 x 600 ppp Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %
Vitesse de copie	Jusqu'à 38 ppm Noir (A4)
<b>Numériser</b>	
Caractéristiques du scanner	type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: Le logiciel For Scan (inclus à la livraison) prend en charge : Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] and Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT]; Version Twain: Version 1.9 (système d'exploitation hérité); Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 297 x 216 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Format du fichier de numérisation	A plat, chargeur automatique de documents
Vitesse de numérisation <sup>9</sup>	Jusqu'à 21 ppm/26 ipm (monochrome)
Zone de numérisation	À plat: format minimal du support: 48,8 x 48,8 mm; format maximal du support: 297 x 216 mm Zone de numérisation (ADF): format minimal du support: 102 x 152 mm; format maximal du support: 216 x 355,6 mm
Fonctions avancées de scanner	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le cloud; Numérisation vers USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche d'e-mail LDAP; Chargeur automatique de documents avec numérisation recto (50 feuilles)
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers le cloud
Volume de numérisation mensuel recommandé	750 à 4 000
<b>Télécopier</b>	
Télécopier	Non
Certification Télécom	Télécommunications sans fil : UE (Directive R&TTE 1999/5/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.8.1; IEC 62311:2007; EN 62311:2008
<b>Gestion du papier</b>	
types de supports	Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux); enveloppes, étiquettes, transparents
Format du papier	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm; Bac 2, bac 3 : 104,9 x 148,59 à 215,9 x 355,6 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), enveloppe B5, enveloppe C5, enveloppe DL, format personnalisé; Bac 2 et bac 3 : A4, A5, A6, B5 (JIS), format personnalisé Chargeur automatique de documents: A4; 127 x 127 à 216 x 355,6 mm
Gestion du papier	Entrée standard: Bac 1 de 100 feuilles; bac d'alimentation 2 de 250 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Option/Entrée: Troisième bac de 550 feuilles en option Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles
Capacité d'entrée papier	bac 1: Feuilles : 100; enveloppes : 10 bac 2: Feuilles : 250 bac 3: Feuilles : 550 (en option) maximum: Jusqu'à 900 feuilles (avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option)
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles; Jusqu'à 10 enveloppes; Jusqu'à 75 feuilles; transparents maximum: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes transparents: Jusqu'à 75 feuilles
Grammage	Bac 1 : de 60 à 175 g/m <sup>2</sup> ; bac 2, bac 3 de 550 feuilles en option : de 60 à 120 g/m <sup>2</sup> Chargeur automatique de documents: 60 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> ) : Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles sur <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> et dans l'Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation, installation automatique) : BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation, installation manuelle) : MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Autres systèmes d'exploitation : UNIX

<b>Modèle</b>	<b>Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426dw</b>								
<b>référence</b>	F6W13A								
<b>Systèmes d'exploitation réseau compatibles</b>	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 bits et 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 bits et 64 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits et 64 bits (SP1 /SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Microsoft Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5 ; Microsoft Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 fonction Pack 2 et 3, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3); Serveurs Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ) : Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux; NetWare 6.5/SP8; Clients Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ) : Client Novell iPrint v5.4 pour Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 (32 bits et 64 bits), client Novell iPrint v5.4 pour Windows XP (32 bits et 64 bits)								
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Impression directe sans fil; Certification Mopria; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles								
<b>Configuration minimale du système</b>	Windows: Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8/8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits) : processeur 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur; lecteur CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou port réseau; Windows Vista (32 bits) : processeur 1 GHz 32 bits (x86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur; lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) : processeur 1 GHz 64 bits (x64), 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur; lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure) : processeur 1 GHz 32 bits (x86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur; lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur; matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )								
<b>Logiciels fournis</b>	Windows 7 : logiciel d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, HP Device Toolbox, état et alertes d'imprimante HP, étude d'amélioration des produits HP, application et pilotes HP Scan, Reconfigurer votre matériel HP, Assistant d'installation pour la numérisation vers e-mail, Assistant d'installation pour la numérisation vers un dossier réseau, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Windows 8+ : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), application et pilote HP Scan, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur, Reconfigurer votre périphérique HP; Windows XP, Windows Vista et serveurs associés : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, application et pilote HP Scan, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Systèmes d'exploitation Mac OS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> ou l'OS App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)								
<b>Gestion de la sécurité</b>	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et des fonctionnalités réseau, modification du mot de passe de la communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP, authentification SASL; Authentification et autorisation LDAP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3, 802.1 X, Secure Boot, authentification via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP								
<b>Gestion d'imprimante</b>	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox;								
<b>Panneau de commande</b>	Ecran tactile écran graphique couleur (CGD) d'une diagonale de 7,5 cm (3 pouces)								
<b>Dimensions et poids</b>	<table border="1"> <tr> <td>Dimensions de l'imprimante (L x P x H)</td> <td>Minimum: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du colis (L x P x H)</td> <td>497 x 398 x 490 mm</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'imprimante</td> <td>12,86 kg</td> </tr> <tr> <td>Poids du colis</td> <td>15,5 kg</td> </tr> </table>	Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm	Dimensions du colis (L x P x H)	497 x 398 x 490 mm	Poids de l'imprimante	12,86 kg	Poids du colis	15,5 kg
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm								
Dimensions du colis (L x P x H)	497 x 398 x 490 mm								
Poids de l'imprimante	12,86 kg								
Poids du colis	15,5 kg								
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température: 15 à 32,5 °C, Humidité: 30 à 70% HR								
<b>Stockage</b>	Température: -20 à 40 C, Humidité: 10 à 90% HR								
<b>Acoustique<sup>3</sup></b>	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A) (impression à 38 ppm); Pression sonore émise: 55 dB (A)								
<b>Alimentation<sup>4</sup></b>	configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2 A maximum consommation: 583 watts (impression/copie), 9,1 watts (prêt), 2,7 watts (veille), 0,7 watt (Auto-On/Auto-Off, via connectivité USB), 0,1 watt (arrêt) Consommation d'électricité type: 1,660 kWh/semaine (Energy Star), 1,847 kWh/semaine (Blue Angel) type d'alimentation: Module d'alimentation intégré								
<b>Technologie d'économie d'énergie</b>	Technologie de fusion instantanée; Technologie HP Auto-On/Auto-Off								
<b>certifications</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certifié ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver								
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an, retour au fournisseur de services agréé HP								
<b>Contenu de l'emballage</b>	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426dw; HP 26A toner LaserJet noir préinstallé (3 100 pages); Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation de l'imprimante et logiciel sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB; Unité d'impression recto verso intégrée								
<b>Cartouches de remplacement<sup>5</sup></b>	HP 26A toner LaserJet noir (3 100 pages) CF226A; HP 26X toner LaserJet noir (9 000 pages) CF226X								
<b>Sans fil</b>	Oui, Wi-Fi intégré; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct								

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.; <sup>2</sup> Résultats basés sur les rendements des toners HP LaserJet 80X par rapport aux toners HP 26X conçus par HP. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>3</sup> Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpconnected.com>.; <sup>4</sup> Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Des services requièrent une inscription. La disponibilité des applications varie en fonction du pays, de la langue et des accords en vigueur, et nécessite une mise à niveau du micrologiciel. Pour plus de détails, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>5</sup> Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe Microsoft aux États-Unis. Fonctionne avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seuls les caractères latins sont pris en charge.; <sup>6</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>7</sup> Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site [energystar.gov](http://www.energystar.gov) par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.; <sup>8</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>9</sup> Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>10</sup> Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives.

## Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup> Mesure effectuée suivant la norme ISO/CEI 17629, à l'exclusion du premier jeu de documents test. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; <sup>2</sup> Avec la cartouche 26A (F6W13A) ou la cartouche 26X (F6W16A); <sup>3</sup> Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à la vitesse moyenne 38 ppm, numérisation active à 26 ppm.; <sup>4</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.; <sup>5</sup> Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>6</sup> Mesurée suivant la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; <sup>7</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.; <sup>8</sup> Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; <sup>9</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés.; <sup>10</sup> Pour le support du logiciel de numérisation (inclus) : Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]; <sup>11</sup> Tous les "systèmes d'exploitation compatibles" ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et versions ultérieures. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement les pilotes d'impression et de numérisation. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur HP.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP du système d'exploitation. Le logiciel HP pour Mac ne figure plus sur le CD, mais peut être téléchargé depuis le site <http://www.hp.com>. Les pilotes Mac et Mac Utility sont installés pour les systèmes d'exploitation Mac.; <sup>12</sup> HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de votre cartouche d'impression est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Uniquement disponible avec les consommables conçus par HP. Accès Internet requis.; <sup>13</sup> Avec cartouche 26A; <sup>15</sup> La consommation électrique type optimale (TEC) représente l'électricité consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heures (kWh). Pour une valeur TEC optimale, la fonctionnalité Wi-Fi est désactivée dans la configuration du produit, un délai de veille d'1 minute est défini et le produit est connecté à un LAN.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

Publié dans la zone EMOA 09/15 4AA6-1256FRE

